

Foram observados nos equipamentos MP25FI ( versão 01.03.02 ) e MP2100 TH FI ( versão 01.01.00), uma característica no funcionamento do seu binário que bloqueia a máquina na virada de mês, quando o equipamento permanece desligado durante a virada de mês e o intervalo entre o horário da emissão do último documento e o horário do religamento for superior a 1 dia (24 horas). Estas versões estão homologadas para estados signatários do Protocolo 16.

A condição de bloqueio pode ser observada quando a impressora imprime a seguinte mensagem:

```
*****
**UMA LEITURA DA MEMÓRIA FISCAL SERÁ EMITIDA**
**SE O HORÁRIO DA IMPRESSORA ESTIVER CORRETO**
**CONFIRME PRESSIONANDO A TECLA PAPER **
*****
**CASO CONTRÁRIO, DESLIGUE O EQUIPAMENTO *****
**E AVISE UM CREDENCIADO *****
*****PARA EFETUAR O ACERTO DO RELÓGIO*****
*****
```

Para que a máquina imprima a Leitura da Memória Fiscal e volte a operar normalmente, os seguintes passos devem ser realizados:

- 1 – Ligue o equipamento;
- 2 – Antes do término da impressão da mensagem acima a tecla “AVANÇA PAPEL” ou “PAPER FEED” na MP25 FI ou a tecla “CONFIRMA” na MP2100 TH FI deve ser pressionada e mantida pressionada até o final da impressão e aí sim deve ser solta;
- 3 – A impressora deverá imprimir automaticamente a leitura da memória fiscal;
- 4 – Após o final da impressão da leitura da memória fiscal o equipamento irá ficar apto a operar.

#### **Atenção:**

- 1 - Na MP25 FI o procedimento se realizado sem sucesso por mais de 3 vezes pode fazer o equipamento emitir a mensagem de “ECF Inoperante – Dados da Memória de Trabalho Inválidos” e somente poderá ser resolvido levando-se o equipamento para uma RAT;
- 2 – Caso o procedimento indicado não resolva o problema o cliente terá que levar o equipamento para **desbloqueio** em uma RAT.